

A61 KOMBILÄSARE (EM, MIFARE & RADIO)



TEKNISK DATA

- Robust låsbar metallkapsling
- Läser:
 - EM4200/4102
 - MIFARE (enbart serienummer)
 - MIFARE DESFire
 - Axemas radionycklar (868 Mhz)
- Integrerad högtalare
- Grön diod = lås oläst
- Röd diod för larmindikering
- Temperatur: -30° till + 55°C
- Spänning: från dörrcentral eller 10 – 30 VDC
- Strömförbrukning: 45 mA-60 mA i vila
- Mått: 184x87x27 (HxBxD)

Art. Nr: 2-1610

E-nummer: E5870552

FUNKTIONALITET OCH ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN

- A61 har tre olika lästekniker. Dessa kan väljas var för sig alternativt tillsammans, detta gör att läsaren blir väldigt flexibel då den kan läsa **EM**, **MIFARE** samt **Axemas Radionycklar (RN-18)**
- Läsavståndet är ca 7 cm med PR-4A bricka (EM), ca 3 cm för MIFARE bricka och ca 100 m med radionycklar.
- A61 är byggd i en robust och motståndskraftig metallkapsling avsedd för utomhusbruk.
- Den inbyggda högtalaren ger ljudindikeringar vid varningar, larm samt talmeddelanden.
- A61 ansluts mot dörrcentralerna **B27 och B17** som en RFID/Radio- läsare i VAKA passersystem. Programmering av A61:an görs via webbgörnsnitt i valfri dator.