



SPC Utgångsexpander

Vanderbilt's SPCE452 enheten ger möjlighet att utöka antalet fritt programmerbara reläutgångar i ett SPC system. Utgångarna kan styras av lokala händelser och funktioner i systemet men de kan också fjärrstyras av användare via mobilappar och webserver.

Fakta i punktform:

- Enkel programmering
- Integration med logiska villkor
- Fritt programmerbara utgångar
- Individuell testfunktion för varje utgång
- 3 Valbara lägen för varje utgång
 - Kontinuerlig
 - Puls
 - Momentan
- Logg option per utgång
- Varje utgång kan styras/låsas via kalender

Nyckeltal:

- 8 programmerbara utgångar
- Frontsabotage
- Bortbrytningskydd

Funktion:

Utgångstyper

- Följer sektion
- Dörrstatus
- Användarstyrd
- Extern siren
- Blixtljus
- Intern siren
- Larm
- Verifierat larm
- Hotlarm
- Överfallslarm
- Brand
- Sabotage
- Medicin
- Fel
- Tekniskt larm
- Felaktig tillkoppling
- Förvarningslarm
- Misstanke
- Röklarm
- Gångtest



■ Tekniska data

Funktioner

Antal utgångar	8 (enpoligt växlande relä, 30 V DC / max. 1 A resistiv last)
Interface	X-BUS (in, ut)

Ström och mekanik

Matningsspänning	9.5 ~ 14 V DC
Strömförbrukning	Max. 80 mA vid 12 V DC (alla reläer aktiva)
Vilostromförbrukning	Max. 40 mA vid 12 V DC
Sabotagekontakt	Front- och bortbrytningskydd
Arbetstemperatur	-10° ~ +50 °C
Kapsling	Plastkapsling (Polycarbonat)
Färg	RAL 9003 (signalvit)
Mått	200 x 153 x 47 mm (kapsling), 150 x 82 x 20 mm (kretskort)
Vikt	0.400 kg

■ Beställningsdata

Typ	Artikelnummer	Beskrivning	Vikt*
Utgångsexpander	V54542-F107-A100	SPCE452	0.400Kg

* Total produktvikt inklusive tillbehör och förpackning.

■ Beställningsdata centralapparater & utökningsenheter

Typ	Artikelnummer	Beskrivning
SPC centraler		
SPC6350.320-L1	V54541-C118-A100	SPC centralapparat, 16-512 sektioner, Ethernet, G5 kapsling
SPC6330.320-L1	V54541-C105-C100	SPC centralapparat, 8-512 sektioner, Ethernet, G3 kapsling
SPC5350.320-L1	V54541-C117-A100	SPC centralapparat, 16-128 sektioner, Ethernet, G5 kapsling
SPC5330.320-L1	V54541-C107-B100	SPC centralapparat, 8-128 sektioner, Ethernet, kapsling
SPC5320.320-L1	V54541-C106-B100	SPC centralapparat, 8-128 sektioner, Ethernet, G2 kapsling
SPC4320.320-L1	V54541-C109-B100	SPC centralapparat, 8-32 sektioner, Ethernet, G2 kapsling
SPC4320.220-L1	V54541-C114-A100	SPC centralapparat, 8-32 sektioner, Ethernet, G2 kapsling med plastlock
Manöverpaneler		
SPCK520.100-N	V54543-F115-A100	Kompakt manöverpanel med grafisk display och talfunktion
SPCK521.100-N	V54543-F116-A100	Kompakt manöverpanel med grafisk display, kortläsare och talfunktion
SPCK620.100	V54543-F110-A100	LCD manöverpanel med grafisk display
SPCK623.100	V54543-F111-A100	LCD manöverpanel med grafisk display, kortläsare och talfunktion
SPCK420.100	V54543-F101-A100	LCD manöverpanel med 2 x 16 tecken
SPCK421.100	V54543-F102-A100	LCD manöverpanel med 2 x 16 tecken och kortläsare
Expanders		
SPCE652.100	V54542-F106-A100	Expander med 8 sektionsingångar och 2 utgångar, sabotageskydd
SPCA210.100	V54547-A101-A100	Dörrcentral för 2 dörrar
SPCP432.300	V54545-C103-A100	Smart PSU med dörrcentral, G2-kapsling för 7Ah ackumulator
SPCP433.300	V54545-C104-A100	Smart PSU med dörrcentral, G3-kapsling för 17Ah ackumulator
SPCE110.100	V54542-F104-A100	Nyckelomkopplare med 2 LED och 3-positions nyckelbrytare
SPCE120.100	V54542-F105-A100	Indikeringsenhet med 16 LED, 4 funktionsknappar och kortläsare
SPCW130.100	V54554-F101-B100	SiWay trådlös mottagarexpander
SPCP332.300	V54545-C102-A100	Smart PSU med sektionsexpander 8 in- och 2 utgångar, G2-kapsling för 7Ah ackumulator
SPCP333.300	S54545-C101-A100	Smart PSU med sektionsexpander 8 in- och 2 utgångar, G3-kapsling för 17Ah ackumulator
SPCP355.300	S54545-C105-A100	Smart PSU med 8 sektionsingångar och 6 utgångar, G5-kapsling för 2x27Ah ackumulator
Tillbehör		
IPAW8-10	V54538-F107-A100	Trådlös överfallskontakt, bältesmodell
IRCW6-11	V54543-F109-A100	Trådlös fjärrkontroll, vit med utbytbar batteri
IPAW6-10	V54538-F108-A100	Trådlös överfallskontakt

Verifiering

SPCV340.000	V54542-F108-B100	Audioexpander med 4 sektionsingångar och 1 utgång
SPCV341.000	V54542-F109-B100	Audioexpander med 4 sektionsingångar och 1 line-utgång
SPCV310.000	V54542-F120-A100	Audiosatellit
SPCV440.000	V54542-F118-A100	Kombiaudioexpander för MAGIC rörelsedetektor med 4 sektionsingångar och 1 utgång
SPCV410.000	V54542-F119-A100	Kombiaudiosatellit för MAGIC rörelsedetektor
CCMS2010-IR	S54561-C112-A100	1/2.7" 2MP Kompakt IP Kamera PoE(LAN)

Kortläsare

PP500-EM	V54501-F1-A1	Beröringsfri läsare för EM-kort och kod
PR500-EM	V24246-F3913-A1	Beröringsfri läsare för EM-kort
HD500-EM	V24246-F3901-A1	Beröringsfri läsare för EM-kort, vandalsäker



Learn more at www.vanderbiltindustries.com

Issued by
Vanderbilt
Clonshaugh Business and
Technology Park
Clonshaugh
Dublin 17
Ireland
www.vanderbiltindustries.com

© Vanderbilt 2016
Data and design subject to change without notice.
Supply subject to availability.
Document version: b
Edition: 01.01.2016

